



Luminária de emergência adequada para iluminação como (salas, salões, corredores, saídas de emergência e outros).



RL-BA (A) / (B)
Bateria 12V / 5Ah ou 7Ah



RL-BA (C) / (D)
Baterias 12V / 18Ah ou 45Ah



RL-BA (E) / (F)
Baterias 12V / 45Ah

DADOS TÉCNICOS DA LUMINÁRIA

- Sistema Eletrônico Microprocessado
- Alimentação da luminária: 110/220Vca (automática);
- Controle de carga e flutuação de bateria;
- LEDs indicativos do status da bateria;
- Acionamento de luz de emergência;
- Proteção contra inversão de polaridade quando da instalação da bateria;
- Bateria: (Ver tabela de modelos);
- Caixa plástico ABS ou Aço Carbono;

INFORMAÇÕES ELÉTRICAS

- Alimentação: 110/220 automática;
- Baterias: (ver tabela de modelos) ;
- Fusíveis: tipo automotiva;
- Indicações por LED:
 - LED verde - carga / flutuação
 - LED vermelho - descarregado
 - LED apagado - condição normal de operação
- Projetores: 27W de potência do LED
- Lúmens: 1920
- Acionamento: por falta de energia elétrica

Modelos com LED

Modelos	Quantidade de projetores	Potência total	Lumens	Bateria 12V	Autonomia	Invólucro	Dimensões (C x P x A)
RL-BA (A)	1	27W	1.920	5 Ah	2,0 horas	ABS	190 x 225 x 140 mm
RL-BA (B)	2	54W	3.840	7 Ah	1,5 horas	ABS	190 x 225 x 140 mm
RL-BA (C)	2	54W	3.840	18 Ah	4,0 horas	ABS	313 x 238 x 195 mm
RL-BA (D)	2	54W	3.840	45 Ah	10,0 horas	ABS	313 x 238 x 195 mm
RL-BA (E)	2	54W	3.840	45 Ah	10,0 horas	AÇO CARBONO	300 x 300 x 200 mm
RL-BA (F)	2	54W	3.840	18 Ah	4,0 horas	AÇO CARBONO	300 x 300 x 200 mm

Pode ser fornecido com cabo e plug.

O tipo de cabo, a metragem e o plug, sob encomenda.

